

240x320eco

Konfiguracja Rezydencja

v1.02

Rejestry Holding Register

Odczyt rejestrów funkcją 3, zapis funkcją 16.

Adres	Opis
-------	------

Belka systemowa:

- | | |
|----|--|
| 59 | belka systemowa, opis bitów (0 – bit najmłodszy):
0 - ikona wiadomości
1 - ikona rolet |
|----|--|

Oświetlenie:

- | | |
|----|---|
| 60 | oświetlenie, poziom |
| 61 | oświetlenie, rodzaj (wartość):
0 - czytanie
1 - zabawa
2 - odpoczynek
3 - praca |

Komfort:

- | | |
|----|--|
| 62 | komfort (temperatura), poziom |
| 63 | komfort (temperatura), rodzaj (wartość):
0 - off
1 - medium
2 - hot |

Rolety:

- | | |
|----|--|
| 64 | kontrola roletą 1 (wartość):
1 - podnoszenie
2 - opuszczanie |
| 65 | kontrola roletą 2 (wartość):
1 - podnoszenie
2 - opuszczanie |

Budzik:

- | | |
|----|---|
| 66 | budzik, rodzaj dzwonka (wartość):
1 - Tone
2 - Jazz
3 - Rock |
|----|---|

Pogoda:

- | | |
|----|--------------------------------|
| 67 | pogoda, duża, ikona (wartość): |
|----|--------------------------------|

- 0 - burza
 - 1 - deszcz
 - 2 - deszcz ze śniegiem
 - 3 - lekkie zachmurzenie
 - 4 - mocne zachmurzenie
 - 5 - słońce
 - 6 - śnieg
- 68 pogoda duża, wartość 1
- 69 pogoda duża, wartość 2
- 70 pogoda duża, wartość 3
- 71 pogoda mała 1, ikona (wartość):
- 0 - burza
 - 1 - deszcz
 - 2 - deszcz ze śniegiem
 - 3 - lekkie zachmurzenie
 - 4 - mocne zachmurzenie
 - 5 - słońce
 - 6 - śnieg
- 72 pogoda mała 1, wartość
- 73 pogoda mała 2, ikona (wartość):
- 0 - burza
 - 1 - deszcz
 - 2 - deszcz ze śniegiem
 - 3 - lekkie zachmurzenie
 - 4 - mocne zachmurzenie
 - 5 - słońce
 - 6 - śnieg
- 74 pogoda mała 2, wartość
- 75 pogoda mała 3, ikona (wartość):
- 0 - burza
 - 1 - deszcz
 - 2 - deszcz ze śniegiem
 - 3 - lekkie zachmurzenie
 - 4 - mocne zachmurzenie
 - 5 - słońce
 - 6 - śnieg
- 76 pogoda mała 3, wartość
- Multiroom:**
- 77 pasek przewijania piosenki
- 78 pasek przewijania poziomej głośności
- 79 kontrola multiroom, opis bitów (0 - bit najmłodszy):
- 0 - głośność: wyłączona(0)/włączona(1);
 - 1 - ulubione;
 - 2 - playlista;
 - 3 - zapętlenie;
 - 4 - losowo;
- 80 kontrola utworu (wartość):
- 1 - przewiń do początku
 - 2 - play
 - 3 - koniec

Stan techniczny:

- 81 kontrolka stanu technicznego: System alarmowy (wartość):
0 - OFF;
1 - ON;
2 - UWAGA;
3 - AWARIA.
- 82 kontrolka stanu technicznego: Komunikacja z kontrolerem (wartość):
0 - OFF;
1 - ON;
2 - UWAGA;
3 - AWARIA.
- 83 kontrolka stanu technicznego: Rozdzielnie elektryczne (wartość):
0 - OFF;
1 - ON;
2 - UWAGA;
3 - AWARIA.

Menu główne:

- 84 menu główne, opis bitów (0 - bit najmłodszy):
0 - EcoMode: wyłączone(0)/włączone(1);
1 - Wyjście: wyłączone(0)/włączone(1);